

Aktualizacja oprogramowania w odbiornikach Exta Life

(tymczasowa do momentu uruchomienia serwera plików)

1. Ze strony extalife.pl należy pobrać aktualne softy odbiorników. Softy są spakowane (zip). Należy je rozpakować. Do aktualizacji potrzebne są tylko pliki *.bin. W pliku readme.txt znajduje się krótki opis tego co zostało zmienione w porównaniu z wcześniejszą wersją.
2. **Na dysku przenośnym (pendrive USB) należy utworzyć katalog „firmware”**. Najlepiej do celu upgrade wykorzystać pendrive o szybkości nie większej niż USB 2.0 (na USB 3.0 też działało, ale mogą wystąpić problemy)
3. **Do katalogu „firmware” należy skopiować pliki .bin – odpowiednio**
ROP21.bin – dla odbiornika ROP-21
ROP22.bin – dla odbiornika ROP-22
RDP21.bin – dla ściemniacza RDP-21
SRP22.bin – dla sterownika rolet SRP-22
SRM22.bin – dla sterownika rolet SRM-22
ROM22.bin – dla odbiornika ROM-22
ROM24.bin – dla odbiornika ROM-24
4. Odłączyć napięcie zasilające od kontrolera exta life
5. Umieścić pendrive w złączu USB kontrolera **UWAGA: koniecznie w górnym (dolne złącze USB nie jest obsługiwane)**
6. Załączyć napięcie zasilające kontrolera – przejdzie on wówczas w stan „bootowania” z USB i pliki .bin odbiorników zostaną skopiowane na kartę SD w kontrolerze .
7. Po skopiowaniu plików kontroler przechodzi do normalnego działania (jeżeli kontroler jest podłączony do routera).
8. Należy usunąć pendrive z kontrolera.
9. Zalogować się do aplikacji extalife
10. Przejść do ekranu „Urządzenia” i z poziomu menu kontekstowego urządzenia wybrać opcję „Informacje o wersji” i nacisnąć przycisk „Aktualizuj”.
11. Odbiornik po chwili powinien wejść w tryb aktualizacji oprogramowania – jest to sygnalizowane szybkim mruganiem diody STATUS na zielono – trwa to nieco ponad minutę i kończy się komunikatem, że urządzenie zostało pomyślnie zaktualizowane. **Uwaga:** podczas aktualizacji kontroler przełącza się na częstotliwość serwisową 868,70 MHz. Skutkuje to tym iż wówczas nie jest możliwe sterowanie innymi odbiornikami z poziomu aplikacji mobilnej (na przykład z innego urządzenia mobilnego)

UWAGA: PO ZAKOŃCZONEJ AKTUALIZACJI NALEŻY BEZWZGLĘDNI SPRAWDZIĆ CZY ODBIORNIK DZIAŁA PRAWIDŁOWO – ma to na celu potwierdzenie, że aktualizacja przebiegła pomyślnie. W RAZIE PROBLEMÓW NIE NALEŻY USUWAĆ ODBIORNIKA Z APLIKACJI ORAZ NIE DOKONYWAĆ JEGO RESETU DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH.

Jeżeli aktualizacja z jakiegoś powodu zakończy się niepowodzeniem (dioda STATUS na odbiorniku miga na zielono z częstotliwością 1s) to należy ponowić proces aktualizacji.

Po poprawnej aktualizacji odbiornika automatycznie w ekranie „Informacje o wersji” jest zaczytywana nowa wersja softu.